


FA-853

FA-665B

FA-405

FA-363c

| SORTIES FIXES | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Sortie fixe #1 | 5V, 3A | 5V, 3A | - | ±15V, 1A |
| Sortie fixe #2 | - | - | - | ±5V, 1A |
| SORTIES VARIABLES | | | | |
| Sortie variable #1 | 0 à 30V, 0 à 6A | 0 à 30V, 0 à 5A | 0 à 40V, 0 à 5A | 0 à 30V, 0 à 5A |
| Sortie variable #2 | 0 à 30V, 0 à 6A | 0 à 30V, 0 à 5A | - | - |
| FONCTIONNEMENT DES SORTIES VARIABLES | | | | |
| Ajustement indépendant | 30V, 6A max par sortie | 30V, 5A max par sortie | | |
| Ajustement symétrique | 30V, 3A max par sortie | - | | |
| Connexion en série | 60V, 6A max | 60V, 10A max | | |
| Connexion parallèle | 30V, 6A max | 60V, 10A max | | |
| AFFICHAGE | | | | |
| Écran TFT | ✓ | | | |
| Écran LCD | | | ✓ | |
| Indicateurs LCD | | ✓ | | ✓ |
| FONCTIONNALITÉS | | | | |
| Programmable | ✓ | | ✓ | |
| Connexion PC (USB) | ✓ | | | |
| Connexion PC (RS-232) | ✓ | | ✓ | |
| Clés USB | ✓ | | | |

LE DESIGN ET LES SPECIFICATIONS PEUVENT ETRE MODIFIES SANS PREAVIS. 01-22